

# Adapter FAKRA Z Buchse > FME Stecker

## Beschreibung

Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.



### Artikel-Nr. 88927

EAN: 4043619889273

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x FAKRA Z Buchse >
  - 1 x FME Stecker
- FAKRA Z: RAL 5021 Wasserblau
- Pin: Phosphor Bronze vergoldet
- Isolation: PTFE
- Sicherungsring: Beryllium vernickelt
- Plastikgehäuse: PA66
- Impedanz: 50 Ohm
- Maße (LxBxH): ca. 32,8 x 13,6 x 9,4 mm

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien FAKRA Z oder FME Anschluss

## Packungsinhalt

- Adapter

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x FAKRA Z Buchse
Anschluss 2:	1 x FME Stecker

## Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	0 - 4 GHz
VSWR:	1,25 maximal
Einfügungsdämpfung:	0,5 dB maximal

## Physikalische Eigenschaften

Konnektorveredelung:	nickelbeschichtet
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Material Dielektrikum:	PTFE
Länge:	32,8 mm
Breite:	13,6 mm
Höhe:	9,4 mm

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de