

# Adapter FAKRA Z Stecker > FME Buchse

## Beschreibung

Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.



### Artikel-Nr. 88934

EAN: 4043619889341

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x FAKRA Z Stecker >
  - 1 x FME Buchse
- FAKRA Z: RAL 5021 Wasserblau
- Pin: Phosphor Bronze vergoldet
- Isolation: PTFE
- Sicherungsring: Beryllium vernickelt
- Plastikgehäuse: PA66
- Impedanz: 50 Ohm
- Maße (LxBxH): ca. 34,2 x 11,0 x 9,5 mm

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien FAKRA Z oder FME Anschluss

## Packungsinhalt

- Adapter

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x FAKRA Z Stecker
Anschluss 2:	1 x FME Buchse

## Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	0 - 4 GHz
VSWR:	1,25 maximal
Einfügungsdämpfung:	0,5 dB maximal

## Physikalische Eigenschaften

Konnektorveredelung:	nickelbeschichtet
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Material Dielektrikum:	PTFE
Länge:	34,2 mm
Breite:	11,0 mm
Höhe:	9,5 mm

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de