

Druckschalter zum Einbau schwarz 12 mm 12 V 4 x Lötanschluss LED rot Ring

Beschreibung

Dieser Druckschalter von Delock ist ideal für die Installation in Schalttafeln zum Beispiel in der Industrie, der Steuerungs- oder Regeltechnik. Auch in der Automobilbranche oder dem Endkundenbereich finden sich Taster wieder. Zum Beispiel als Türklingel oder Auslöser für Lichtanlagen mit Zeitschalter wie sie in Hausfluren zu finden sind.

Schalter

Anders als ein Taster verharrt ein Schalter nach der Betätigung in seiner Stellung. Beispiele für Schalter sind Kippschalter, Drehschalter oder Schiebeschalter. Der Lichtschalter ist das wohl bekannteste Beispiel.

Öffner und Schließer

Der Schließer (NO) stellt eine Verbindung zwischen zwei Kontakten her, während der Öffner (NC) diese löst.



Artikel-Nr. 22014

EAN: 4043619220144

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse: 4 x Lötanschluss
- Schaltertyp: 1NO + 1NC
- Belastungsgrenze: AC 250 V~ / 2 A
- Anzahl Kontakte: 4
- Anzahl Schließer: 1
- Funktion: rastend
- Betätiger: flach
- Betriebstemperatur: -25 °C ~ 55 °C
- Befestigungslochdurchmesser: ca. 12 mm
- Schlüsselweite Sechskantmutter: 14 mm
- Einbautiefe: ca. 25 mm
- Gewindegröße: M12
- LED Beleuchtung: rot
- LED Spannung: 12 V
- LED Typ: Ring
- Material: Kunststoff
- Mechanische Lebensdauer: 1.000.000 Zyklen
- Elektrische Lebensdauer: 100.000 Zyklen
- Schutzart: IP65
- Maße (LxD): ca. 31,5 x 14,0 mm

Packungsinhalt

- Drucktaster

Abbildungen



Allgemein

| | |
|--------------|------------|
| Montageart: | Lötmontage |
| Schutzart: | IP65 |
| LED Anzeige: | Ring |
| Ausführung: | rastend |

Technische Eigenschaften

| | |
|---------------------|-----------------|
| Belastungsgrenze: | AC 250 V~ / 2 A |
| Betriebstemperatur: | -25 °C ~ 55 °C |

Physikalische Eigenschaften

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Gehäusematerial: | Kunststoff Edelstahl vernickelt |
| Farbe: | schwarz |
| Gewindetyp: | M12 |
| LED Farbe: | rot |

Herstellerinformationen

| | |
|----------|-------------------|
| Straße | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ | 14167 |
| Ort | Berlin |
| Land | Deutschland |
| E-Mail | info@delock.de |
| Webseite | www.delock.de |