

# HDMI 3 - 1 Umschalter bidirektional 4k 30 Hz

## Beschreibung

Dieser HDMI Umschalter von Delock ist ein manueller bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener Geräte mit HDMI Anschluss, der zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet.

1. Es können bis zu 3 Geräte an einen Monitor, TV oder Beamer angeschlossen werden. Per Knopfdruck lässt sich das Gerät auswählen, das am Bildschirm dargestellt wird.

2. Ein HDMI Gerät kann an bis zu 3 Bildschirme angeschlossen werden. Per Knopfdruck lässt sich der Bildschirm auswählen, an dem das Signal dargestellt wird. Eine gleichzeitige Ausgabe auf mehreren Bildschirmen ist nicht möglich.



0.5 m

**Artikel-Nr. 87619**

EAN: 4043619876198

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - Funktion 1
    - Eingang: 3 x HDMI-A Buchse
    - Ausgang: 1 x HDMI-A Stecker
  - Funktion 2
    - Eingang: 1 x HDMI-A Stecker
    - Ausgang: 3 x HDMI-A Buchse
- High Speed HDMI Spezifikation
- Auflösung bis 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- HDMI Port Umschaltung per Schalter
- LED Anzeigen für aktiven HDMI Anschluss
- Unterstützt VGA, SVGA, XGA, UXGA Modus
- Benötigt keine externe Stromversorgung
- HDCP Weiterleitung
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 60 cm


## Systemvoraussetzungen

- Eine freie HDMI Buchse

## Packungsinhalt

- Umschalter bidirektional
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

Spezifikation:	HDMI 1.4
----------------	----------

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x HDMI-A Stecker
Anschluss 2:	3 x HDMI-A Buchse

## Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz
-------------------------	---------------------

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Kunststoff
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	50 cm

## Herstellerinformationen

---

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de