

Adapterkabel RJ45 Stecker zu 2 x Cinch Stecker schwarz 2 m

Beschreibung

Dieses Kabel von Delock kann verwendet werden, um Stereo-Audiosignale über ein Cat.5 Netzwerkkabel zu übertragen und zu verlängern. Es kann direkt an analoge Audiogeräte, wie beispielsweise AXIA-Geräte, angeschlossen werden.



Artikel-Nr. 88171

EAN: 4043619881710

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
1 x RJ45 Stecker
2 x Cinch Stecker (rot, weiß)
- Cat.5 Spezifikation
- Pinbelegung:
P1+ rot RJ45 3
P2+ weiß RJ45 1
P1-/P2- Shell RJ45 2+4+6+Shell
- Unterstützt Audiosignale
- Kompatibel mit Wheatstone Blades, Logitek Jetstream, Arrakis und Audio Arts Systemen
- Kontaktbeschichtung: vergoldet
- Kabeldurchmesser: ca. 6 mm
- Material: PVC
- Kabelfarbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 2 m

Systemvoraussetzungen

- Ein optionales RJ45 Anschlusskabel

Packungsinhalt

- Kabel

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	Cat. 5
----------------	--------

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RJ45 Stecker
Anschluss 2:	2 x Cinch Stecker (rot, weiß)

Physikalische Eigenschaften

Material:	PVC
Länge:	2 m
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	6 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de